

相模原市民会館照明設備

調光卓	丸茂電機 プリティナメガ クロス再生:ムーブ/クロス タイム再生可能 プリセットフェーダー:80本×3段 チェーン設定時240本 サブマスターフェーダー:30本 記憶シーン数:3000シーン(シーン、チェイス、サブマスタ含む) メモリー方式:SDカード(トランセンド512MB推奨)  * DMX回路設備あり
第1ボーダーライト 文字幕共吊り	ボーダーライト:200W×90灯 4色 (#72,#78,#W,#W) 調光回路(別回路) C型20A 8回路 器具吊り下げパイプ有(SGP-32A)42.7φ *基本仕込み MSM-805S1-1500x5台,MSC-608-750x2台,MSC-810-1500x1台
第1サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUTx1 *基本仕込み MSC-810-1500x9台,MSM-805S1-1500x14台,MSC-608-750x2台
第2ボーダーライト 電動(天井反射前吊り)	C型20A 4回路 ボーダーライト:200W×78灯 4色 (#72,#78,#W,#W)
第2サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUTx1 *基本仕込み MSC-810-1500x9台,MSM-805S1-1500x14台,MSC-608-750x2台
第3サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUTx1 *基本仕込み MSC-810-1500(1kw)x12台,MSC-810-1500(1.5kw)x12台
UHQ	4色 (#71・#72・#63・#22) 500w×68台(1色17台) C型20A 4回路
バックサスペンションライト 電動(天井反射後吊り)	C型20A 6回路 C30A 直1回路 DMX OUTx1
LHQ	4色 (#72・#59・#40・#22) ハロゲン300w×80灯(1色20灯)×10台
1CL	1kw凸24台14回路 直30Ax4回路/DMXx4 (PTS用直x2/DMXx2) (1CL内にPTS電動スポットライト1kw x2台 下手側・中央)
2CL	1.5kw凸18台10回路
センターピン	USHIO SUPERSOL2008SR x2台

FR (上下仕様共通・別回路)	2FR	上段	1kw凸x4台	(上下合計8台)
		中段	1kw凸x4台	(上下合計8台)
		下段	S4(36°)x2台	(上下合計4台)
	3FR	上段	1kw凸x4台	(上下合計8台)
		中段	1kw凸x4台	(上下合計8台)
		下段	1kwPARx3台	(上下合計6台)
2・3FR 各直30Ax2/DMX x2				
トータルライト	上手側	1kw凸x6台(上段・中段・下段 各2口・1回路)		
	下手側	1kw凸x6台(上段・中段・下段 各2口・1回路)		
フロアーコンセント	舞台中央奥2回路 (FC14・15 3kwC型)			
	迫り奥2回路 (迫1・2 3kwC型)			
	花道(上下2回路 同回路) (花道20・21 3kwC型) 同回路注意 花道Foot(上下2回路 同回路) (花道20・21 3kwC型)			
ギャラリーコンセント	前F(舞台前1~4回路 別回路) (前1~4回路 3kwC型)			
	上手側ギャラリー	3kwC型x2口各3回路 DMX x1 C30A直1回路		
照明用電源	下手側ギャラリー	3kwC型x2口各3回路 DMX x1 C30A直1回路		
	上手側大臣柱裏	DMX x4 C30A直4回路		
	下手側大臣柱裏	DMX x2 C30A直2回路		
舞台下手側綱元内 分電盤	下手側綱元内 DMX x2 C30A直2回路			
	受電 3φ4W 105/182V 30kVA 主幹MCCB 100AF/100AT×1 1φ200V100AF/75AT×1 カムロック端子×1式 C30Aコンセント×6個付			
可搬型灯体	MSC-810-1500	20台		
	MSC-608-750	6台		
	MSM-805S1-1500	6台		
	MSM-604S1-750	5台		
	SPH3-1000W-AL	(1N)	16台	
	SPH3-500W-AL	(5N)	10台	
FPQ-500W	8台			
Source four 436	6台			
EPD3-1000W	4台			
NAE3-1000	2台			